

Pluspalvelut

Lankapuhelimen lisäpalvelut

Kotivastaaja

0 € asennus + 2,00 €/kk

Puhelinvastaaja omassa puhelimessasi. Kotivastaaja on puhelinvastaaja ilman lisälaitetta. Kotivastaaja vastaa puolestasi kun olet poissa, et halua tai voi ottaa puheluja vastaan. Kotivastaaja on aina päällä, silloinkin kun puhut toista puhelua. Kotivastaaja vastaanottaa peräti 30 kolmen minuutin pituisia viestiä. Viestit voit kuunnella kotona tai kodin ulkopuolella. Kotivastaaja kertoo myös, milloin ja mistä numerosta puhelu on tullut, vaikkei soittaja olisikaan jättänyt viestiä (poikkeuksena salaiset tai ulkomailta tulleet puhelut). Viestien kuuntelu on ilmaista.

Kun palvelu on käytössäsi, nostat luurin ja odotat hetken kunnes Kotivastaaja aloittaa opastuksen. Kotivastaajaan voit äänittää oman minuutin pituisen tervehdyksen tai voit valita valmiin yleistervehdyksen: "Olen Kotivastaaja. Voitte jättää viestin henkilölle, jota yrititte tavoittaa"...

Kotivastaajaan sisältyy automaattisesti täys-, varattu- ja viivesiirto, eli voit siirtää tulevat puhelut vastaajaan haluamallasi tavalla (kaikki puhelut vastaajaan, puhelimen ollessa varattuna tulevat puhelut vastaajaan tai jos puhelimeen ei vastata tietyn ajan kuluessa puhelut ohjautuvat vastaajaan

Numeronnäyttö

Kertoo kuka soittaa.

Toisen soittoaänen yhteydessä näyttölaitteeseen ilmestyy soittajan puhelinnumero. Laite ottaa numeron muistiin ja voit jälkepäin selata soittajien numerot. Näyttölaitte täydentää Kotivastaajaa, niin että voit nähdä soittajan numeron, vaikka viestiä ei olisi jätetty. Kysy palvelun käyttöön tarvittavaa numeronäyttölaitetta IPY:ltä. Palvelu on maksuton.

OMAN NUMERON SALAUS, kiinteä

Voit halutessasi tilata asiakaspalvelustamme maksuttoman oman numeron salauksen, jolloin puhelinnumerosi ei näy vastaanottajan näyttölaitteessa eikä matkapuhelimissa.

OMAN NUMERON SALAUS, valinnainen

Voit näppäillä ennen puhelinnumeroa koodin *31 *(tähti 31 tähti) jolla puhelukohtaisesti estät oman numerosi näkymisen vastaanottajan puhelimessa tai näyttölaitteessa.

Puhelukohtaista numeronäytön estoa ei tarvitse erikseen tilata.

PLUSNUMERO

0 € asennus ja 1,0 €/kk

Yksi liittymä, kaksi numeroa - PLUSNUMERO

Plusnumeron avulla käytössäsi on kaksi puhelinnumeroa vaikka sinulla on vain yksi puhelinliittymä. Plusnumero on oma "salainen" numerosi, johon soittavat vain ne, joille olet numerosi antanut.

Voit estää varsinaiseen puhelinnumeroosi tulevat soitot näppäilemällä *35*salasana#. Tällöin kotiisi voi soittaa silti

Plusnumeron kautta. Puhelun esto poistetaan näppäilemällä #35*salasana#

Huom: Plusnumero ei toimi ISDN-liittymissä .

Näin käytät Puhelu tulossa -palvelua

Kun puhut puhelimessa, kuulet koputuksen. Koputus varmistaa, ettei ohitsesi mene tietämättäsi yhtään puhelua. Lasket vain luurin ja koputtaja on langalla.

Kytkeminen

1. Nosta luuri ja näppäile * 43 #
2. Kuuntele äänitiedotus tai merkkiääni
3. Sulje puhelin

Poistaminen

1. Nosta luuri ja näppäile # 43 #
2. Kuuntele äänitiedotus tai merkkiääni
3. Sulje puhelin

Puhelu tulossa -toiminnon käyttö, kun sinulla on katkosnäppäin

Katso puhelimesi käyttöohjeesta, miten ns. katkosnäppäin on merkitty. Esimerkissämme se on R. Eräissä puhelimissa R-näppäintä vastaa FLASH, RECALL tai ympyrä pisteellä -näppäin. Kuulet puhelun aikana kaksi lyhyttä äänimerkkiä, noin 5 sekunnin välein.

A. Kun haluat vastata tulevaan puheluun ja katkaista ensimmäisen puhelun:

1. Näppäile R
2. Odota valintaääntä ja näppäile 1

B. Kun haluat vastata tulevaan puheluun ja jättää ensimmäisen puhelun odottamaan:

1. Näppäile R
2. Odota valintaääntä ja näppäile 2

Paluu ensimmäiseen puheluun, ja toisen puhelun lopettaminen:

1. Näppäile R
2. Odota valintaääntä ja näppäile 1

C. Kun haluat väliaikaisesti poistaa Puhelu tulossa -palvelun kesken puhelun:

1. Näppäile R
2. Odota valintaääntä ja näppäile 0

D. Jos haluat vuorotella molempien puheluiden välillä, vaihda puhekumppania seuraavasti:

1. Näppäile R
2. Odota valintaääntä ja näppäile 2

E. Jos vuorottelun sijasta haluat kytkeä kaikki kolme samaan keskusteluun:

1. Näppäile R
2. Odota valintaääntä ja näppäile 3

Puhelu tulossa -toiminnon käyttö, kun sinulla ei ole katkosnäppäintä:

A. Kun haluat vastata tulevaan puheluun:

1. Sulje puhelin
2. Odota soittoa ja nosta luuri uudelleen

B. Ellet halua vastata

1. Jatka ensimmäistä puhelua
2. Koputus-signaali loppuu 30 sekunnin kuluttua ja soittaja kuulee varattu-ääntä.

Näin käytät Täyssiirtoa

Saat puhelut ja faxit mukaasi. Puhelut voit siirtää minne tahansa Suomessa, ulkomaille tai matkapuhelimeesi.

Kytkeminen

1. Nosta luuri ja näppäile * 21 *.
2. Näppäile numero, johon haluat puhelut siirtää.
3. Näppäile #, kuuntele äänitiedotus tai merkkiääni.
4. Sulje puhelin.

Poistaminen

1. Nosta luuri ja näppäile # 21 #.
2. Kuuntele äänitiedotus tai merkkiääni.
3. Sulje puhelin.

Näin käytät Varattusiiirtoa

Varattusiiirto on kätevä paljon puhelinta käyttävälle. Se siirtää puhelut haluamaasi numeroon silloin kun puhut toista puhelua. Varattusiiirto takaa soittajalle vastauksen.

Kytkeminen

1. Nosta luuri ja näppäile * 67 *.
2. Näppäile numero, johon haluat puhelut siirtää.
3. Näppäile #, kuuntele äänitiedotus tai valintaääni.
4. Sulje puhelin.

Poistaminen

1. Nosta luuri ja näppäile # 67 #.
2. Kuuntele äänitiedotus tai merkkiääni.
3. Sulje puhelin

Näin käytät Viivesiirtoa

Kun kotipuhelimesi ei muutaman soittokerran jälkeen vastaa, siirtää Viivesiirto puhelun haluamaasi numeroon. Varmistat vastaamisen tärkeisiin puheluihin.

Kytkeminen

1. Nosta luuri ja näppäile * 61 *.
2. Näppäile numero, johon haluat puhelut siirtää.
3. Näppäile #, kuuntele äänitiedotus tai merkkiääni.
4. Sulje puhelin.

Poistaminen

1. Nosta luuri ja näppäile # 61 #.
2. Kuuntele äänitiedotus tai merkkiääni.
3. Sulje puhelin